

WIRING DIAGRAM					
Mini SAS 4x			Mini SAS 4x		
plug	PIN	SIGNAL	plug	PIN	SIGNAL
P0	A2	RX0+	P1	B2	TX0+
	A3	RX0-		B3	TX0-
	B3	TX0-		A3	RX0-
	B2	TX0+	P2	A2	RX0+
	A5	RX1+		B2	TX0+
	A6	RX1-		B3	TX0-
	B6	TX1-	P3	A3	RX0-
	B5	TX1+		A2	RX0+
	A8	RX2+		B2	TX0+
	A9	RX2-	P4	B3	TX0-
	B9	TX2-		A3	RX0-
B8	TX2+	A2		RX0+	
A11	RX3+	SHELL	B2	TX0+	
A12	RX3-		B3	TX0-	
B12	TX3-		A3	RX0-	
B11	TX3+	A2	RX0+	GND GROUP(P1,P2,P3,P4)	
GND GROUP		GND GROUP			
A1,A4,A7,A10,A13		A1,A4,A7,A10,A13			
B1,B4,B7,B10,B13		B1,B4,B7,B10,B13			
SHELL		SHELL (P1,P2,P3,P4)			

WIRING DIAGRAM					
Mini SAS 4x			Mini SAS 4x		
plug	PIN	SIGNAL	plug	PIN	SIGNAL
P5	A2	RX0+	P1	B6	TX0+
	A3	RX0-		B5	TX0-
	B3	TX0-		A5	RX0-
	B2	TX0+	P2	A6	RX0+
	A5	RX1+		B6	TX0+
	A6	RX1-		B5	TX0-
	B6	TX1-	P3	A5	RX0-
	B5	TX1+		A6	RX0+
	A8	RX2+		B6	TX0+
	A9	RX2-	P4	B5	TX0-
	B9	TX2-		A5	RX0-
B8	TX2+	A6		RX0+	
A11	RX3+	SHELL	B6	TX0+	
A12	RX3-		B5	TX0-	
B12	TX3-		A5	RX0-	
B11	TX3+	A6	RX0+	GND GROUP(P1,P2,P3,P4)	
GND GROUP		GND GROUP			
A1,A4,A7,A10,A13		A1,A4,A7,A10,A13			
B1,B4,B7,B10,B13		B1,B4,B7,B10,B13			
SHELL		SHELL (P1,P2,P3,P4)			

P/N: SA-8888-88888888-XX

**Desc. : 2x, MiniSAS (SFF-8088) -
4x, MiniSAS (SFF-8088)**

Drawings are property of Serial Cables, LLC and for information purposes only. Do Not Edit or Copy

